

## **Этот документ является инструкцией для полной русификации вашего Siemens M(T) 50.**

Русский при вводе SMS, русский T9 там же, русский в телефонной книге, заметках и напоминаниях.

**Инструкция написана довольно подробно – как для новичков, так и для опытных людей.**

Нам понадобятся: data-кабель, 17-я прошивка m50\_179101wbsl.rar, архивчик от Skylord'a и Sirob'a mt50T9bySkylord.rar, который включает в себя binpatcher.exe

+ три куса флэша+ Readme(by Sirob) + прямые руки и свежая голова. Так же нам понадобится пропатченный Unisiemens, которым мы и будем проводить все процедуры.

### **Начало.**

1.Заряжаем аккумулятор на все 100%.Это делается для того,чтобы тел не сдох при дальнейших операциях.

2.Подключаем тел data-кабелем на **COM1** !!!

3.Разархивируем Unisiemens и НИКУДА НЕ ПЕРЕМЕЩАЯ!!! Запускаем usimload.exe если у вас Windows XP, то выскачет "Privileged instruction" жмём OK.

4. В "PHONE MODEL" выбираем SL4x. Тел выключен. Жмём "Read Flash" (при этом замигает правый – красный индикатор, а в окне "Information" появится сообщение Scanning...) и практически одновременно нажимаем на кнопку включения на телефоне, коротко, но точно и чтоб он не включился. ДОЛЖЕН замигать левый – жёлтый индикатор (красный погаснет) и на короткое время в окне "Information" появится сообщение "Sending boot", а потом "Reading Flash". В окне "HELP" появится тип вашего флэша.

Внизу пойдёт жёлтая полоса – проценты. Если всё так, то переходим к п.5, нет – жмём Stop Activity и повторяем п.4.

5. После того, как флэш считался на все 100% в окне "Information" появится сообщение "Ready", а жёлтый индикатор перестанет светиться. Жмём "Save File" и указываем папку – куда сохранить. Сохраняем (мой = 6 291 456 байт). Ничего не выключаем!!

Ваш флэш, в случае чего, теперь можно будет восстановить тем же Unisiemens'ом.

6. Жмём "Read EEPROM", в окне "Information" появится сообщение "Reading EEPROM", а жёлтая полоска быстро (у меня быстро) пройдёт до ста процентов, а в окне "Information" появится сообщение "Ready". Жмём "Save File" и сохраняем в нужную папку (у меня размер= 65 536 байт). Закрываем Unisiemens. Вытаскиваем на пару секунд аккумулятор. Включаем его для проверки и выключаем опять.

Это был ваш BACKUP.

Теперь вы сможете всегда откатиться назад, если что-то пойдёт не так.

### **Продолжение.**

1.Разархивируем файл m50\_179101wbsl.rar. Файл M50\_179101wbsl.EXE и есть прошивка и прошиватель WinSwap32 в одном флаконе.

2. Запускаем M50\_179101wbsl.EXE , появится окошко, жмём "OK".  
Программа идентифицирует эту 17-ую прошивку. Внизу будет написано M50  
| SVN:17 |27.08.02

А в дополнительном окне "Info about Software" следующее

```
--Product-----  
M50          SVN:17      lg91  
-----  
--Date-----  
27.08.02      21:24:00  
-----
```

3.В главном окне жмём "Serial Config" и в появившемся окне жмём "Check Avail." и выставляем Com на Com1, Baud (скорость) я выставил на 115200, ставим галку на Synch-Station и жмём "OK".

4.В главном окне в первой строке Pre-Check и в последней "Post-Check) ставим галку на Skip.

5. Жмём "Start" и одновременно на телефоне кнопку включения (коротко,но верно и чтоб он не включился). Строка "Connect Mobile" пойдёт довольно быстро(если не пойдёт-проверяем всё и делаем снова), а за ней и "Transfer UP-SW" Потом начнётся строка "Erase Flash" и окошко станет оранжевым а в конце строки "Erase Flash"появится тип флеша (у меня это C489).

Потом начнётся строка "New Mobile-SW",над которой будут показываться: размер всего файла,сколько уже записано,скорость записи,и оставшееся время до окончания,при этом окно станет зелёным.Как закончится закрываем программу и вытаскиваем на пару секунд аккумулятор.

Включаем тел(а он должен включиться) и набираем \*#06# нажимаем левую софт-клавишу и видим Version: 17 etc. Теперь у нас прошивка 179101. Выключаем телефон.

### **Конец**

1. Распаковываем архив mt50T9bySkylord.rar .  
2. Запускаем Unisiemens и выбираем SL4x. В поле Flash вручную выставляем

From | 050000 |

Size | 010000 |

Нажимаем "Read Flash" и одновременно на кнопку включения телефона.С телефона считывается нужный нам кусок флэша.

Жёлтая полоска побежит довольно резво,т.к. кусок небольшой.

После считывания жмём "Save File" и сохраняем этот кусок под именем 1.bin в папку куда распаковали mt50T9bySkylord.rar

3. В Unisiemens'е в поле Flash вручную выставляем

From | 2B0000 |

Size | 010000 |

Нажимаем "Read Flash" ,кнопку на телефоне нажимать не надо.С телефона считывается нужный нам 2-ой кусок флэша.

После считывания жмём "Save File" и сохраняем этот кусок под именем 2.bin в папку куда распаковали mt50T9bySkylord.rar

4. Заходим в папку,куда распаковали mt50T9bySkylord.rar и запускаем "binpatcher.exe".

В меню File выбираем "Импорт пакета" и в появившемся окне "Импорт в" выбираем сохранённый ранее файл 1.bin. В следующем окне "Пакетный файл" выбираем лежащий в этой же папке файл T9\_050000.pkg .Наш файл пропатчится и выйдет маленькое окошко в котором нажимаем "OK"

5. В меню File выбираем "Импорт пакета" и в появившемся окне "Импорт в" выбираем сохранённый ранее файл 2.bin. В следующем окне "Пакетный файл" выбираем лежащий в этой же папке файл T9\_2B0000.pkg .Наш файл пропатчится и выйдет маленькое окошко в котором нажимаем "OK"  
Закрываем "binpatcher".

6. Запускаем Unisiemens, жмём "Read File" Открываем из папки,куда распаковывали mt50T9bySkylord.rar наш уже пропатченный файл 1.bin. В поле Flash вручную выставляем

From | 050000 |

Size | 010000 |

Жмём "Write Flash", при этом в окне "Information" появится сообщение "Flashing".

После того как будет пробежат жёлтой полоской все 100% и в окне "Information" появится сообщение "Ready" опять нажимаем "Read File" Открываем из папки,куда распаковывали mt50T9bySkylord.rar наш уже пропатченный файл 2.bin.

В поле Flash вручную выставляем

From | 2B0000 |

Size | 010000 |

Жмём "Write Flash", при этом в окне "Information" появится сообщение "Flashing".

После того как будет пробежат жёлтой полоской все 100% и в окне "Information" появится сообщение "Ready" опять нажимаем "Read File" Открываем из папки,куда распаковывали mt50T9bySkylord.rar файл t9allME45v28.bin .

В поле Flash вручную выставляем

From | 080000 |

Size | 030000 |

Жмём "Write Flash", при этом в окне "Information" появится сообщение "Flashing"

Прошиваться будет как бы в 3 этапа: сначала полоска дойдёт до 33% и остановится на несколько секунд, потом так же до 66%, и до 100%.

В окне "Information" появится сообщение "Ready"

Закрываем Unisiemens.

Вытаскиваем на пару секунд аккумулятор.

Включаем телефон и ...

Теперь у тебя Siemens M50 с 17-ой прошивкой, русским вводом в SMS, русским T9, русской телефонной книгой, заметками и напоминаниями. И вообще, теперь у него русская душа, хоть и с немецким сердцем.

P.S. Во время написания этой инструкции, я проделывал заново все операции над своим телефоном, для того, чтобы подробно описать все действия. И всё сработало. Мой телефон работает со всеми новыми преимуществами.

БОЛЬШОЕ Спасибо Skylord'у и Sirob'у.

22.03.03

Maugly

[WWW.AGENT.DAX.RU](http://WWW.AGENT.DAX.RU) - Все Для SIEMENS