

Выбор частоты 900/1800 для s/me45, а также для C/M/S35

Skylord: Вот, многие в свое время хотели... Теперь есть. Фишка следующая: уже достаточно давно в инете лежит описание Сименсовского меню. Достаточно сумбурное и непонятное, но прикольное. Человек попользовал мой ленгпак_эдитор, чтобы узнать точные номера пунктов и потихоньку нашел их в фуллфлеше... Вчера я увидел, что он нашел эту менюшку для Слика и не особо долго думая сделал для s45i. Так что, ловите:

S/ME45i прошивка 04:

056FC6: 05 FA

056FC7: 02 01

S/ME45 прошивка 28:

04FF36: 05 FA

04FF37: 02 01

C45 прошивки 35, 50:

037612: 05 FA

037613: 02 01

C35 прошивка 18:

386D80: 04 FA

386D81: 02 01

C35 прошивка 24:

386E78: 04 FA

386E79: 02 01

C35i прошивка 25:

386F08: 04 FA

386F09: 02 01

S35 прошивка 18:

3881F2: 04 FA

3881F3: 02 01

(После переделки пересчитайте CRC)

После этого появляется менюшка Setup - Network - Configuration - Band selection. Именно то, чего некоторые очень страстно хотели. Работает отлично. По каналам скачет как зверь!)))

ЗЫ. Про C45 инфа от **Roms**

WWW.AGENT.DAX.RU – Все Для SIEMENS